

# Выключатели-разъединители DX<sup>3</sup>-IS

на токи от 20 А до 125 А



4 065 27



4 065 44



4 064 06



4 064 59



4 064 81

Монтаж на рейке DIN EN 60715  
 Двойные отключающие контакты  
 Индикация состояния контактов

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители с возможностью дистанционного управления
		Категория применения AC 23 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг красного цвета Дистанционное управление с помощью соответствующего дополнительного оборудования (стр. 250) Возможно использование электродвигательных приводов для аппаратов до 63 А (2 или 4 модуля) Визуальная индикация фактического состояния контактов: - закрытое положение или неисправность (красный индикатор - I) - открытое положение (зеленый индикатор) на рычаге В случае неисправности при открытии, красный индикатор положения указывает на неисправный полюс, а рычаг находится в центральном положении
		<b>Двухполюсные - 400 В ~</b> Номинальный ток I <sub>n</sub> , А   Число модулей
1	4 065 27	40   2
1	4 065 28	63   2
		<b>Четырехполюсные - 400 В ~</b> Номинальный ток I <sub>n</sub> , А   Число модулей
1	4 065 43	40   4
1	4 065 44	63   4

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители
		Категория применения AC 22 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг серого цвета Возможно использование одного вспомогательного контакта DX <sup>3</sup>
		<b>Однополюсные - 250 В ~</b> Номинальный ток I <sub>n</sub> , А   Число модулей
10	4 064 01	20   1
10	4 064 03	32   1
10	4 064 12	63   1
10	4 064 23	100   1
		<b>Однополюсные с индикатором - 250 В ~</b> Поставляются с лампой
10	4 064 04	20   1
10	4 064 06	32   1
		<b>Двухполюсные - 400 В ~</b> Номинальный ток I <sub>n</sub> , А   Число модулей
10	4 064 32	20   1
10	4 064 34	32   1
5	4 064 41	63   2
5	4 064 49	100   2
5	4 064 50	125   2
		<b>Двухполюсные с индикатором - 250 В ~</b> Поставляются с лампой
10	4 064 36	20   1
10	4 064 38	32   1
		<b>Трехполюсные - 400 В ~</b> Номинальный ток I <sub>n</sub> , А   Число модулей
5	4 064 57	20   2
5	4 064 59	32   2
1	4 064 61	63   3
1	4 064 69	100   3
1	4 064 70	125   3
		<b>Четырехполюсные - 400 В ~</b> Номинальный ток I <sub>n</sub> , А   Число модулей
5	4 064 77	20   2
5	4 064 79	32   2
1	4 064 81	63   4
1	4 064 89	100   4
1	4 064 90	125   4