

Перемычки и замыкающие шины



Описание

Параллельное и последовательное подключение 3-полюсных контакторов:

- Для получения нейтральной точки звезды (3 параллельно подключенных полюса)
- Для параллельного подключения полюсов с целью увеличения коммутирующей способности на переменном токе: LP, LY.

Максимально допустимый ток может быть ограничен сечением кабеля. См. информацию в таблице ниже

- Для последовательного подключения полюсов с целью увеличения коммутирующей способности на постоянном токе: LP, LY (только пластины LY16-4 и LY38-4).

Типы	для подключения "n"-ного количества полюсов	с выводом	изолированный
LP	n = 2	нет	нет (1)
LY	n = 2 (соединительные перемычки LY16-4, LY38-4)	нет	есть
	n = 3	нет	да (1)

(1) LP460...LP750, LY185...LY750 неизолированные. Использовать защитные кожухи для выводов.

Информация для заказа

Для контакторов	макс. номинальный непрерывный ток через "n" полюсов				Площадь поперечного сечения кабеля мм ²	Тип	Код заказа	Шт. в упаковке	Вес (1 шт.) кг
	параллельно 2 полюса	3 полюса	4 полюса	последовательно 2 полюса					
A									
AF09	30	33	–	25	6	LY16-4	1SBN071303T1000	10	0,006
AF12	32	36	–	27					
AF16	34	40	–	30					
AF26	50	60	–	45	10	LY38-4	1SBN072303T1000	10	0,012
AF116...AF146	–	240	–	–	–	LY140	1SFN074203R1000	1	0,055
AF190, AF205	–	400	–	–	–	LY185	1SFN074703R1000	1	0,200
AF265...AF370	–	670	–	–	–	LY300	1SFN075103R1000	1	0,300
AF400, AF460	–	1000	–	–	–	LY460	1SFN075703R1000	1	0,450
AF580, AF750	–	1650	–	–	–	LY750	1SFN076103R1000	1	0,800
AF190, AF205	300	–	–	–	–	LP185	1SFN074712R1000	2	0,300
AF265...AF370	475	–	–	–	–	LP300	1SFN075112R1000	2	0,400
AF400, AF460	725	–	–	–	–	LP460	1SFN075712R1000	2	0,550
AF580, AF750	1200	–	–	–	–	LP750	1SFN076112R1000	2	0,950